

Medidor Luxómetro 200 000 Lux



Descripción

El luxómetro digital es un equipo que te permite medir la iluminancia, su unidad es el lux, que indica la iluminación que incide en un metro cuadrado.

La iluminación es un agente de naturaleza física y es considerado como factor de riesgo físico. El nivel de iluminación puede considerarse como un riesgo para la salud porque su deficiencia o exceso puede ocasionar riesgos de accidentes en los espacios laborales.

Este luxómetro digital destaca por su amplio rango de medición, muy superior a lo establecido en la normativa vigente, por lo que su utilidad en el campo industrial se puede aplicar a múltiples áreas.

Además, su manejo es relativamente fácil y su tiempo de respuesta es muy corto 2 mediciones/segundo.

Su precisión de $\pm 4\%$ lo hace el instrumento ideal para controles ambientales.

Especificaciones

Modelo	MT-30
Origen	China
Rango de medición	0.1-200 000 lux / 0.01 – 20 000 Fc
Precisión	±4%
Tiempo de respuesta	2 lecturas por segundo
Pantalla	LCD
Unidades de medida	Lux/ Fc
Funciones	Guardar/Autoarranque/rango manual
Autoapagado	Después de 15 minutos
Fuente de energía	Batería de 9 V
Ambiente de operación	10 a 50 °C y 10% a 90% RH
Peso	170 gramos (sin batería)
Medidas	145x67x32 mm

Características

- Mide hasta 200000 Lux
- Precisión de medición: ±4%
- El Luxómetro digital portátil está hecho de materiales de alta calidad, es duradero y práctico
- Diseño ergonómico antideslizante en ambos lados del equipo
- Con pantalla LCD de alta definición
- Fácil de transportar con el tamaño de bolsillo súper pequeño y de peso liviano

Accesorios

- Equipo de medición
- Manual de uso

Ventajas

- Ergonómico
- Garantía de 3 meses en el equipo

Link de Compra

<https://acortar.link/FD6P7J>

Anexos

**Rango de medición**

0.1 - 200 000 Lux

0.01 - 20 000 Fc

Precisión

+/- 4%

